

Téléphones 5402, 5602



Fonctions :

- **Affichage :** 2 lignes à 24 caractères.
- **Boutons de fonction fixes :** 10 - Conférence, Transfert, Abandon, Recomposer, Haut-parleur, Messages, Mise en attente, Secret, Augmenter le volume, Baisser le volume.
- **Boutons de fonction programmables :**
 - **Téléphones DS :** 2 plus 12 touches de fonction programmables supplémentaires accessibles à l'aide de la touche **FEATURE** (FONCTION).
 - **Téléphones IP :** 2.
- **Libellés de touches :** Icônes utilisées sur les touches de fonction fixes. Libellés et icônes d'affichage utilisés sur les 2 touches de fonction programmables.
- **Téléphone à haut-parleur :** Haut-parleur mains libres en écoute seule (sans microphone).
- **Compatibilité avec les appareils auditifs :** Oui.
- **Voyant pour les messages en attente :** Oui. Sur le 2402 et 5402, c'est aussi un indicateur d'alerte d'appel actif.
- **Modèles de sonnerie personnalisés :** Oui. 8.
- **Prise de casque :** Non, ce téléphone ne prend pas en charge le fonctionnement mains libres.
- **Applications incorporées :** Aucun.
- **Mise à niveau possible du micrologiciel :** Téléphones DS - Non. Téléphones IP - Oui.
- **Extension :** Aucun.
- **Couleur :** Multi-gris.
- **Fixation :** Peut être posé sur le bureau ou fixé au mur.
- **Socle de bureau réglable :** Non.