

## Téléphones 5410, 5610 SW

---



### Fonctions :

- **Affichage** : 5 lignes de 29 caractères (grayscale - 4, 168 x 80 pixels)
- **Boutons de fonction fixes** : 10 - Conférence, Casque, Transfert, Abandon, Recomposer, Haut-parleur, Mise en attente, Secret, Augmenter le volume, Baisser le volume.
- **Boutons de fonction programmables** :
  - **Téléphones DS** : 12 - organisées en 2 pages d'affichage commutables de 6 correspondant aux 6 boutons d'affichage.
  - **Téléphones IP** : 24 - organisées en 4 pages d'affichage commutables de 6 correspondant aux 6 boutons d'affichage.
- **Libellés de touches** : Icônes utilisées sur les touches de fonction fixes.
- **Téléphone à haut-parleur** : Téléphone avec haut-parleur mains libres et microphone.
- **Compatibilité avec les appareils auditifs** : Oui.
- **Voyant pour les messages en attente** : Oui. Également utilisé comme voyant d'alerte d'appel sonnant.
- **Modèles de sonnerie personnalisés** : Oui. 8.
- **Prise de casque** : Oui.
- **Applications incorporées** : Liste de numéros abrégés (48) et Journal d'appels (En absence, Entrant, Sortant). Le navigateur WML WAP est également pris en charge sur les modèles de téléphones IP.
- **Mise à niveau possible du micrologiciel** : Oui.
- **Extension** : Aucun.
- **Couleur** : Multi-gris.
- **Fixation** : Peut être posé sur le bureau ou fixé au mur.
- **Socle de bureau réglable** : Oui. Fourni avec le téléphone.